

呼梯盒扩音用多媒体音箱安装说明

1. 呼梯盒扩音选用的是先科品牌多媒体音箱 2.0-ZP-611，音箱外形如下。



2. 安装方式

小音箱自重较轻，可采用双面胶或玻璃胶进行安装固定。

3. 接线方式

我们已对小音箱进行电源和音频接口改装，现场连接分以下两步完成。

- (1) 音频接口：将呼梯盒显示板（板号：HTBCD）上原插接的扬声器插头（位号：YSQ）拔下，插接上线号为 YSQ 的扩音音频插头即可。
- (2) 电源接口：线号 V+、V- 为扩音系统电源输入，对应线号将这两条线和呼梯盒转接板（板号：HDZB）J2 插头上的 V+、V-（编号位于电路板上）并联，做好绝缘防护即可。

4. 注意事项

电源接线 V+、V- 不可接反。